Háskóli Íslands
Verkfræðideild
Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

Vor 2001

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 12

Skilafrestur til 29. mars 2001 kl. 15:00

Heimadæmi:

1. (10) Rofinn hefur verið lokaður lengi. Finna skal $i_{\mathrm{L}}(t)$ fyrir öll t. Rissa skal $i_{\mathrm{L}}(t)$ fyrir -10 ms $\leq t \leq$ 10 ms. (Próf ágúst 2000)



2. (10) Rofinn hefur verið lokaður lengi og opnast við $t = 0$. Finna $v_x(t)$. Reikna v_x fyrir $t = -10$ ms, $0^-, 0^+$ og 10 ms. (Próf ágúst 1999)



3. (10) Rofinn hefur verið opinn lengi. Finna jöfnu fyrir $v_C(t)$ fyrir $t > 0$. Hvenær er $v_C(t) = 0$? (Próf maí 1999)



4. (20) Í rásinni hér að neðan er $R = 3\ \Omega$, $L = 1$ H, $C = \frac{1}{2}$ F og $i_s = 2e^{-3t}$ A. Gera skal ráð fyrir ástæði við $t = 0^-$.



(a) Finna $i(t)$ fyrir $t > 0$. Teikna með MATLAB fyrir $0 - 5$ s.

(b) Greina rásina með PSPICE og teikna spennuna yfir þéttinn sem fall af tíma $t > 0$.

Ábending: veldisfall: IS N1 N2 EXP(V1 V2 TD1 τ_1 TD2 τ_2)



Tímadæmi: 9.8, 9.9, 9.24, 9.29 í DeCarlo og Lin